

## Спецификация регистратора

Процессор	H3521
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.264
Видео вход/выход	8*BNC / 1*VGA(1920x1080), 1*HDMI(1920x1080), 1*BNC
Входной видео сигнал	CVBS / AHD / CVI / TVI / IP
Аналоговый режим	8*1080N(960x1080)@12к/с (воспр. 8 каналов), 4*1080P(1920x1080)
Гибридный режим	2*1080P аналог.+2*1P(макс. 1080P), 4*1080N аналог.+4*1P(макс. 960P)
Сетевой режим	16*1080P, 9*1080P, 16*960P, 4*5Мп
Аудио сжатие	G.711a
Аудио вход/выход	4*RCA / 1*RCA
Тревога вход/выход	- / -
Маска приватности	3 зоны на каждую камеру
UTC-соак	+
PTZ	RS485, Pelco-D, Pelco-P
Протокол ONVIF	+
Мобильная платформа	XMeye (iOS, Android)
Облако	XMeye.net, DvrCenter.net
USB интерфейс	2*USB 2.0
Жесткие диски	1*SATA 2.5"/3.5" до 6TB
Сеть	1*RJ45, 10M / 100M
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP, FTP, RTSP
Рабочие условия	-10°C ~ 55°C, влажность до 90% без конденсата
Питание	DC 12В, 2А
Размеры, вес	255 x 225 x 43 мм, 0.7 кг (без жестких дисков)

## Комплектация

Регистратор	1
Адаптер питания	1
Мышь	1
Руководство	1

*Рекомендуем Вам воспользоваться нашим оборудованием, прошедшим проверку на совместимость:*

- IP и AHD камеры;
- кабельная продукция;
- приемопередатчики;
- жесткие диски от 1Тб до 8Тб;
- сетевое оборудование;
- аксессуары.

*Опытные менеджеры помогут подобрать комплект для построения надежной системы видеонаблюдения.*

### Гарантийные обязательства:

*Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня отгрузки со склада производителя, но не более 60 месяцев после даты производства (см. на наклейке непосредственно на устройстве).*

*Данная гарантия не распространяется на весь комплект поставки. А именно, срок гарантийных обязательств на блок питания составляет 12 месяцев, на кулер (установлен не на всех моделях) - 12 месяцев.*



### Внимание:

*Для входа в интерфейс регистратора используйте имя пользователя **admin** с пустым паролем. IP-адрес по умолчанию 192.168.1.9 (или 192.168.1.10). Для поиска устройства и изменения сетевых настроек используйте программу **DeviceManager** (скачайте с нашего сайта **esocctv.ru**). Если Вы обеспечиваете устройству выход в интернет, обязательно измените стандартный пароль на более сложный.*



### Внимание:

*Не пытайтесь разбирать регистратор. Если регистратор неисправен, пожалуйста, обращайтесь к региональному торговому представителю или в технический сервис нашей компании. Внутри регистратора допускается лишь установить / заменить жесткий диск и заменить батарейку CR2032 (при этом сбросятся все настройки).*



## Гибридный 8-ми канальный видеорегиcтpатор



## EVD-6108HN-2

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочитайте это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте [esocctv.ru](http://esocctv.ru).

◆ Оборудование должно быть установлено в хорошо вентилируемом помещении на некотором расстоянии от земли для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева устройства.

◆ Оборудование должно эксплуатироваться в горизонтальном положении и не следует подвергать его воздействию чрезмерной вибрации.

◆ Данное оборудование не является влагозащищенным. Следите, чтобы оно оставалось сухим во избежание короткого замыкания, пожара и поражения электрическим током.

◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для регистратора, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.

◆ Корпус устройства не обладает высокой прочностью, пожалуйста, не ставьте на него тяжелые предметы.